

Side 4.

5. Forbind batteriets negative pol og start motoren og lad den gå i tomgang. Afbryd for strømmen et meget kort øjeblik for at få relæet afmagnetiseret. Accelerer motoren til 2600 omdr./min. ca. (4000 generatoromdr./min.). Påvirk modstanden for at forøge strømydelsen fra generatoren og aflæs den tilsvarende spænding. Foretag flere målinger af spændingen for forskellige strømværdier.